



MÉCANIQUE APPLIQUÉE

4è Année

CONFORME AU PROGRAMME NATIONAL

Option Mécanique Générale

EDITION 2025

Éditions Donel C.
Direction Éditoriale et Conception Générale :
MURHULA BAZIKANGE M.
Pour contacts, mon site web :
https://murhulabazikange.com/

© 2025, Donel Consulting, Kin. RDC
Tous droits réservés.

Pour l'excellence de l'éducation en RDC,
Tous les manuels scolaires en un seul endroit,
sur ce site web :
https://manuels-scolaires-rdc.com/

Pour plus de détails, scannez ceci :

TABLE DE MATIERE

Préliminaires 1

Objectifs Pédagogiques du Cours 🎯 1

- Maîtrise des Principes Fondamentaux de la Conversion d'Énergie 1
- Compétence d'Analyse des Cycles de Fonctionnement 2
- Expertise en Interprétation des Données Techniques 3
- Identification et Diagnostic des Systèmes Technologiques 4

Approche Didactique et Méthodologique 🔥 4

- L'Échafaudage Pédagogique : du Simple au Complexe, du Théorique au Concret .. 5
- La Visualisation comme Outil Central de la Compréhension 6
- L'Apprentissage par la Pratique : Le Cœur de la Formation Technique 6

Contexte Industriel et Applications 🌍 7

- Les Moteurs à Combustion Interne : Pilier de l'Économie et du Quotidien Congolais 8
- Les Turbomachines : La Puissance de l'Eau au Service de la Nation 9

Chapitre 1 : Les Bases de la Conversion d'Énergie Thermique 11

1.1. Principes de la Thermodynamique et Lois des Gaz Parfaits 11

- H3 Le Langage Fondamental de la Thermodynamique 11
- H3 Énergie, Chaleur et Travail : Un Trio Indissociable 12
- H3 Les Lois des Gaz Parfaits : Le Comportement de l'Air dans un Moteur 13

1.2. Le Concept de Cycle Thermodynamique 14

- H3 Qu'est-ce qu'un Cycle Thermodynamique ? 14
- H3 La Conversion de Chaleur en Travail : Le Secret du Moteur 15

1.3. Les Transformations (Isotherme, Adiabatique, Isobare, Isochore) 16

- H3 La Transformation Isochore (à Volume Constant) 16
- H3 La Transformation Isobare (à Pression Constante) 16
- H3 La Transformation Isotherme (à Température Constante) 17
- H3 La Transformation Adiabatique (sans Échange de Chaleur) 17

1.4. Notion de Pouvoir Calorifique des Combustibles 17

- H3 Définir l'Énergie du Combustible 18
- H3 Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) vs. Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) 18
- H3 Exercices d'Application 19
- H3 Ressources Complémentaires 20

MURHULA BAZIKANGE M.
Directeur Editorial
+243 860 655 590

- H3 Corrigés Détaillés 21

Chapitre 2 : Le Cycle à 4 Temps et ses Performances 23

2.1. Description du Cycle de Beau de Rochas 23

- Les Composants Clés à Connaître 23
- Les Quatre Temps Expliqués Pas à Pas 24

2.2. Analyse du Diagramme Pression-Volume (Théorique et Réel) 26

- Le Cycle Théorique de Beau de Rochas (Idéal) 26
- Le Cycle Réel : Quand la Réalité s'en Mêle 27

2.3. Les Grandeurs de Performance : Puissance, Couple et Rendement 29

- Le Couple Moteur (C) : La Force de Torsion 29
- La Puissance (P) : La Vitesse de Travail 30
- Les Courbes Caractéristiques : Le Portrait du Moteur 30
- Le Rendement (η) : L'Efficacité Énergétique 31

2.4. Le Rapport Volumétrique et son Influence sur le Rendement 32

- Définition du Rapport Volumétrique (ϵ) 32
- Comment le Rapport Volumétrique Améliore le Rendement 32
- La Limite Pratique : Le Phénomène de Cliquetis 33

Chapitre 3 : Les Systèmes d'Alimentation et d'Allumage 35

3.1. La Carburation : Rôle et Fonctionnement d'un Carburateur Élémentaire 35

- H3 Le principe de l'effet Venturi : La magie de la dépression 35
- H3 Le dosage air-carburant : Le secret du rapport stœchiométrique 36
- H3 Les circuits du carburateur : Une solution pour chaque situation 37

3.2. Introduction à l'Injection Électronique d'Essence 38

- H3 Le cerveau électronique : le Calculateur (ECU) 39
- H3 Les capteurs : Les yeux et les oreilles du moteur 39
- H3 Les actuateurs : Les bras du moteur 40
- H3 Les types de systèmes d'injection 40

3.3. Le Système d'Allumage Classique (Bobine, Rupteur, Distributeur) 41

- H3 La chaîne de production de l'étincelle 41
- H3 La bobine d'allumage : Un transformateur élévateur de tension 41
- H3 Le rupteur et le condensateur : Le duo de la rupture 42
- H3 Le distributeur : L'aiguilleur de la haute tension 42

3.4. L'Avance à l'Allumage et l'Indice d'Octane 43

- H3 La nécessité de l'avance à l'allumage 43
- H3 Les correcteurs d'avance dynamiques 43
- H3 L'indice d'octane et le cliquetis 44
- H3 Exercices du Chapitre 3 45

Chapitre 4 : Les Systèmes Auxiliaires et le Moteur à 2 Temps 48

4.1. Le Circuit de Lubrification : Pression, Filtration et Refroidissement de l'Huile 48

- Le Rôle Vital de l'Huile Moteur 48
- Anatomie d'un Circuit de Lubrification sous Pression 49
- Le Refroidissement de l'Huile 50

4.2. Le Circuit de Refroidissement : par Air et par Liquide 51

- Le Refroidissement par Air 51
- Le Refroidissement par Liquide 52

4.3. La Distribution : Commande des Soupapes (Arbre à cames) 53

- Les Composants de la Danse Synchronisée 53
- De la Came à la Soupape 54
- Le Diagramme de Distribution (Épure Circulaire) 55

4.4. Le Moteur à Deux Temps : Principe et Applications 55

- Le Fonctionnement sans Soupapes 56
- Avantages et Inconvénients 57
- Exercices d'Application 58

Chapitre 5 : Le Cycle Diesel et ses Variantes 60

5.1. Le Principe de l'Allumage par Compression 60

- 5.1.1. L'Auto-inflammation : une Chaleur Née de la Pression 60
- 5.1.2. Les Quatre Temps du Moteur Diesel 61
- 5.1.3. Tableau Comparatif : Allumage Commandé vs. Allumage par Compression 61

5.2. Le Cycle Diesel Théorique à Pression Constante 62

- 5.2.1. Représentation dans le Diagramme Pression-Volume (P-V) 62
- 5.2.2. Analyse Thermodynamique et Rendement 63

5.3. Le Cycle Mixte (Sabathé) pour les Moteurs Rapides 64

- 5.3.1. Le Réalisme du Double Apport de Chaleur 64
- 5.3.2. Description du Cycle de Sabathé dans le Diagramme P-V 64

5.4. Comparaison des Performances et des Rendements (Essence vs. Diesel) 65

- 5.4.1. Le Rapport Volumétrique : La Clé de la Différence 65

MURHULA BAZIKANGE M.
Directeur Editorial
+243 860 655 590

- 5.4.2. Rendement, Consommation et Couple Moteur 66
- 5.4.3. Tableau Comparatif Synthétique 66
- Ressources Complémentaires 67
- Exercices d'Application 69
- Corrigés des Exercices 70

Chapitre 6 : Le Système d'Injection Diesel 73

6.1. Rôle du Système d'Injection : Dosage, Pulvérisation et Avance 73

- Les Quatre Missions Capitales du Système d'Injection 73

6.2. La Pompe d'Injection en Ligne : Technologie et Réglage 75

- Anatomie d'un Mécanisme de Précision 75
- Le Principe "Un Cylindre, Un Élément de Pompage" 75
- Le Secret du Réglage : La Rainure Hélicoïdale 76

6.3. L'Injecteur : Organe de Pulvérisation du Combustible 77

- Constitution d'un Injecteur Mécanique 77
- Le Cycle de Fonctionnement en Quatre Temps 78

6.4. Notions sur les Systèmes Modernes (Common Rail) 79

- La Révolution de la Rampe Commune 79
- Le Principe de Fonctionnement 79
- Les Avantages Incontestables du Common Rail 80
- Ressources Complémentaires et Exercices 82
- Corrigés des Exercices 84

Chapitre 7 : La Suralimentation et les Performances des Moteurs Diesel 89

7.1. Objectif de la Suralimentation : Augmenter la Puissance Massique 89

- 7.1.1. Le Principe Fondamental de la Puissance d'un Moteur 89
- 7.1.2. La Puissance Massique : Un Indicateur Clé de Performance 90
- 7.1.3. La Suralimentation : Forcer l'Air pour Libérer la Puissance 90

7.2. La Suralimentation par Compresseur Mécanique 91

- 7.2.1. Principe de Fonctionnement 91
- 7.2.2. Le Compresseur de Type Roots : Le plus Connu 91
- 7.2.3. Avantages et Inconvénients du Compresseur Mécanique 92

7.3. La Suralimentation par Turbocompresseur sur Gaz d'Échappement 92

- 7.3.1. L'Idée Géniale : Recycler l'Énergie des Gaz d'Échappement 92
- 7.3.2. L'Anatomie d'un Turbocompresseur 93

MURHULA BAZIKANGE M.
Directeur Editorial
+243 860 655 590

- 7.3.3. L'Équilibre : Avantages et le fameux "Turbo Lag" 93

7.4. Le Refroidisseur d'Air d'Admission (Intercooler) 94

- 7.4.1. Le Problème de l'Air Chaud 94
- 7.4.2. La Solution Élégante : L'Échangeur ou "Intercooler" 94
- 7.4.3. Les Deux Grandes Familles d'Intercoolers 95
- 7.5. Exercices d'Application 96

Chapitre 8 : Les Turbines à Gaz et les Turboréacteurs 99

8.1. Le Cycle de Brayton : Principe de la Turbine à Gaz 99

- 8.1.1. Les Quatre Étapes du Cycle de Brayton Idéal 99
- 8.1.2. Le Cycle Réel et le Rendement 100
- EXERCICES DE COMPRÉHENSION 101

8.2. Constitution : Compresseur Axial, Chambre de Combustion, Turbine 102

- 8.2.1. Le Compresseur : Le Poumon de la Machine 102
- 8.2.2. La Chambre de Combustion : Le Cœur Brûlant 103
- 8.2.3. La Turbine : La Récupération d'Énergie 103
- EXERCICES D'APPLICATION 104

8.3. Applications Industrielles (Production d'électricité, pompage) 104

- 8.3.1. Production d'Électricité : Alimenter Nos Villes et Industries 105
- 8.3.2. Entraînement Mécanique : La Force Motrice des Industries 106
- ÉTUDE DE CAS PRATIQUE 106

8.4. Le Turboréacteur : Principe de la Propulsion par Réaction 107

- 8.4.1. Le Principe d'Action-Réaction 107
- 8.4.2. La Chaîne Énergétique Spécifique au Turboréacteur 107
- EXERCICES DE RAISONNEMENT 109

Chapitre 9 : Les Turbines à Vapeur et le Cycle de Rankine 110

9.1. La Production de Vapeur : Rôle de la Chaudière 110

- 9.1.1. Définition et Fonction Fondamentale 110
- 9.1.2. Le Transfert de Chaleur : Le Cœur du Processus 111
- 9.1.3. Les Sources de Chaleur 111

9.2. Le Cycle de Rankine : Principe de la Conversion d'Énergie 112

- 9.2.1. Introduction au Cycle Thermodynamique 112
- 9.2.2. Les Quatre Étapes Fondamentales du Cycle de Rankine 112
- 9.2.3. L'Importance Cruciale du Changement de Phase 113

MURHULA BAZIKANGE M.
Directeur Editorial
+243 860 655 590

- 9.2.4. Représentation du Cycle sur un Diagramme (T-s) 113

9.3. Constitution d'une Turbine à Vapeur (à Action, à Réaction) 114

- 9.3.1. Principe de Fonctionnement : Convertir l'Énergie de la Vapeur en Mouvement 114
- 9.3.2. Les Turbines à Action (Impulsion) 115
- 9.3.3. Les Turbines à Réaction 115
- 9.3.4. La Structure Multi-étages et les Corps de Turbine 116

9.4. Applications : Centrales Thermiques et Nucléaires.....116

- 9.4.1. Les Centrales Thermiques à Flamme 116
- 9.4.2. Les Centrales Nucléaires.....117
- 9.4.3. Pertinence pour le Développement Énergétique en RDC 117
- Ressources Complémentaires 117
- H3: Exercices de Compréhension.....117
- H3: Exercices de Raisonnement.....118
- H3: Problèmes de Calcul (Scénarios Pratiques) 119
- Corrigés Détaillés.....119
- H3: Corrigés des Exercices de Compréhension.....119
- H3: Corrigés des Exercices de Raisonnement 120
- H3: Corrigés des Problèmes de Calcul 122

Chapitre 10 : Les Turbines Hydrauliques.....123

10.1. Classification des Turbines Hydrauliques (Pelton, Francis, Kaplan).....123

- 10.1.1. Les deux paramètres clés : Hauteur de Chute et Débit 123
- 10.1.2. Turbines à Action et Turbines à Réaction : une différence fondamentale124
- 10.1.3. Tableau de sélection des turbines.....124

10.2. La Turbine Pelton pour les Hautes Chutes.....125

- 10.2.1. Principe de fonctionnement : la précision du jet d'eau 125
- 10.2.2. Composants principaux et leur rôle.....125
- 10.2.3. Calcul de la puissance d'une turbine Pelton 126

10.3. La Turbine Francis pour les Chutes Moyennes.....127

- 10.3.1. Principe de fonctionnement : la machine à tout faire 127
- 10.3.2. Composants clés et régulation.....127
- 10.3.3. Puissance et domaine d'application à Zongo.....128

10.4. La Turbine Kaplan pour les Basses Chutes et Grands Débits.....129

- 10.4.1. Le principe de l'hélice : dompter la puissance du fleuve Congo.....129

- 10.4.2. Composants spécifiques et le génie du double réglage.....129
- 10.4.3. Le cas d'Inga : des calculs à l'échelle d'un géant.....130
- Ressources Complémentaires.....131
- Exercices d'application.....132
- Corrigés des exercices.....133

Chapitre 11 : Le Diagnostic des Pannes sur Moteurs Thermiques.....136

11.1. Méthodologie du Diagnostic : Analyse des Symptômes.....136

- 11.1.1. L'Art de l'Écoute Active : Le Premier Outil du Mécanicien.....136
- 11.1.2. La Symphonie des Symptômes : Décoder les Signaux du Moteur.....137
- 11.1.3. La Démarche Logique : Du Général au Particulier.....138

11.2. Pannes du Circuit d'Alimentation (Essence et Diesel).....139

- 11.2.1. Le Circuit d'Alimentation Essence : De la Pompe à l'Injection.....139
- 11.2.2. Spécificités du Circuit d'Alimentation Diesel.....141

11.3. Pannes du Circuit d'Allumage.....142

- 11.3.1. L'Étincelle Vitale : Les Bougies d'Allumage.....142
- 11.3.2. La Haute Tension : Faisceau et Bobine.....143
- 11.3.3. Le Cerveau de l'Allumage : Capteurs et Module Électronique.....144

11.4. Interprétation des Fumées d'Échappement et Analyse de la Compression.....144

- 11.4.1. Parlez-moi de votre Fumée : Le Diagnostic Visuel.....145
- 11.4.2. Le Test de Compression : Le Bilan de Santé du Moteur.....146
- 11.4.3. Interprétation des Résultats de Compression.....146
- Exercices d'Application.....148
- Ressources Complémentaires.....149
- Corrigés des Exercices.....151

Chapitre 12 : Bilan Énergétique et Rendement des Moteurs.....153

12.1. Le Diagramme Sankey : Visualisation des Flux d'Énergie.....153

- 12.1.1. Définition et Principe de Conservation.....153
- 12.1.2. Construction d'un Diagramme Sankey pour un Moteur à Combustion....154
- 12.1.3. Étude de Cas : Bilan Énergétique d'un Groupe Électrogène à Lubumbashi 155

12.2. Calcul du Rendement Thermique et du Rendement Global.....156

- 12.2.1. Le Rendement Thermique (ou Rendement Indiqué), ηth.....156
- 12.2.2. Le Rendement Mécanique, ηm.....157
- 12.2.3. Le Rendement Global (ou Rendement Effectif), ηg.....157

- 12.2.4. Ordres de Grandeur du Rendement Global 158

12.3. La Consommation Spécifique : Indicateur d'Efficacité 158

- 12.3.1. Définition et Unités 158
- 12.3.2. Pertinence de la Consommation Spécifique face aux "Litres aux 100 km" 159
- 12.3.3. Relation entre Rendement Global et Consommation Spécifique 159
- 12.3.4. Zone de Consommation Spécifique Minimale 160
- Exercices d'Application 160

12.4. Stratégies d'Amélioration du Rendement Énergétique 162

- 12.4.1. Augmentation du Rapport Volumétrique (τ) 162
- 12.4.2. Réduction des Pertes par Frottements 163
- 12.4.3. Optimisation de la Combustion 163
- 12.4.4. Récupération de l'Énergie Perdue : Le Turbocompresseur 164

Annexes 165

Diagrammes de Distribution Types 🕒 165

- 1. Principes de Lecture d'une Épure Circulaire 165
- 2. Épure Type - Moteur Essence à Rendement Élevé 165
- 3. Épure Type - Moteur Diesel à Injection Directe (Poids Lourd) 166
- 4. Étude de Cas Pratique 167
- 5. Exercices d'Application 167
- 6. Corrigés Détaillés des Exercices 168

Guide de Sélection des Lubrifiants 💧 169

- 1. Comprendre la Norme SAE J300 (Viscosité) 169
- 2. Comprendre la Norme API (Performance) 170
- 3. Étude de Cas Pratique 170
- 4. Exercices d'Application 171
- 5. Corrigés Détaillés des Exercices 171

Tableau Comparatif des Machines Motrices 📊 172

- 1. Tableau Comparatif 173
- 2. Comment Utiliser le Tableau pour un Projet 173
- 3. Étude de Cas Pratique 174
- 4. Exercice d'Application 175
- 5. Corrigé Détaillé de l'Exercice 175

MURHULA BAZIKANGE M.
Directeur Editorial
+243 860 655 590

Éditions Donel C.
Direction Éditoriale et Conception Générale :
MURHULA BAZIKANGE M.
Pour contacts, mon site web :
https://murhulabazikange.com/

© 2025, Donel Consulting, Kin. RDC
Tous droits réservés.

Pour l'excellence de l'éducation en RDC,
Tous les manuels scolaires en un seul endroit,
sur ce site web :
https://manuels-scolaires-rdc.com/

Pour plus de détails, scannez ceci :

Préliminaires

Objectifs Pédagogiques du Cours

Ce cours a pour objectif de fournir au futur technicien une compréhension approfondie du fonctionnement, de la technologie et des performances des machines motrices, qui sont au cœur de la production d'énergie mécanique. Au terme de cette année, l'élève devra maîtriser les principes des moteurs à combustion interne (essence et diesel) et posséder une connaissance fonctionnelle des grandes familles de turbomachines (turbines à gaz, à vapeur, hydrauliques). L'accent est mis sur la capacité à analyser un cycle de fonctionnement, à interpréter des courbes de performance et à identifier les principaux systèmes technologiques qui composent ces moteurs.

Maîtrise des Principes Fondamentaux de la Conversion d'Énergie

L'objectif premier est de construire une base de connaissances scientifiques solides. Sans cette fondation, l'étude d'un moteur se résume à une mémorisation de pièces sans véritable compréhension. Il s'agit de rendre l'apprenant capable d'expliquer *pourquoi* un moteur fonctionne, et non simplement *comment* il est assemblé.

Cette maîtrise se décompose en plusieurs compétences clés :

1. **Appliquer les lois de la thermodynamique.** L'élève doit pouvoir énoncer et surtout utiliser le Premier Principe (conservation de l'énergie) pour établir des bilans énergétiques sur un moteur. Il doit comprendre que l'énergie chimique du carburant ne peut être entièrement convertie en travail mécanique. Une partie est inévitablement perdue sous forme de chaleur. Le Second Principe permettra de quantifier cette limite théorique et de définir la notion de rendement, concept central de ce cours.

2. **Raisonner avec les concepts de pression, volume et température.** La transformation de l'énergie dans un moteur thermique est une succession de variations de ces trois grandeurs. L'élève apprendra à lire et à tracer un cycle moteur sur un diagramme Pression-Volume (diagramme de Clapeyron). Cet outil visuel est fondamental car l'aire enclose dans le cycle représente le travail mécanique produit. Il saura ainsi qu'une plus grande surface sur ce diagramme signifie, à conditions égales, un moteur plus puissant.

3. **Comprendre les transferts de chaleur.** Un moteur est une machine qui gère des flux de chaleur. L'élève devra identifier les trois modes de transfert (conduction, convection, rayonnement) et leur rôle dans le fonctionnement et le refroidissement du moteur. Il comprendra pourquoi un système de refroidissement est non pas un accessoire, mais un organe vital qui empêche l'autodestruction du moteur et maintient les matériaux dans leur plage de fonctionnement optimale.

Compétence d'Analyse des Cycles de Fonctionnement

Il ne suffit pas de savoir qu'un moteur "tourne". Le technicien doit être capable de décomposer intellectuellement ce mouvement en une série d'étapes logiques et physiques. C'est le cœur de l'analyse des cycles.

L'approche est progressive :

1. **Le cycle théorique ou idéal.** On étudie d'abord des modèles parfaits qui simplifient la réalité pour en extraire les principes essentiels. L'élève apprendra à décrire, phase par phase (admission, compression, combustion/détente, échappement), les cycles de Beau de Rochas (Otto) pour les moteurs à essence et de Diesel pour les moteurs du même nom. Il en va de même pour le cycle de Brayton (turbines à gaz) et de Rankine (turbines à vapeur). Pour chaque cycle, il saura calculer le rendement théorique en fonction des paramètres clés, comme le rapport volumétrique τ pour un moteur à piston :

$$\eta_{th} = 1 - \frac{1}{\tau^{\gamma-1}}$$

2. **Le cycle réel : confronter la théorie à la réalité.** L'élève apprendra ensuite pourquoi un moteur réel n'atteint jamais son rendement théorique. On introduira les "pertes" ou "irréversibilités" :
   - Les frottements mécaniques entre les pièces en mouvement (pistons/cylindres, paliers de vilebrequin…).
   - Le temps non nul nécessaire à la combustion. La combustion n'est pas instantanée comme le suppose le cycle théorique.
   - Les pertes par transfert de chaleur à travers les parois du cylindre.
   - Les pertes "de pompage" durant les phases d'admission et d'échappement, où le moteur doit "aspirer" l'air frais et "pousser" les gaz brûlés. L'analyse du diagramme P-V réel, souvent obtenu à l'aide d'un banc d'essai, permettra de

visualiser et de quantifier l'impact de ces pertes. Les coins vifs du cycle théorique deviennent des courbes arrondies, et la surface (le travail) diminue.

Expertise en Interprétation des Données Techniques

Un technicien est un "lecteur" de machines. Ses textes sont les fiches techniques, les courbes de performance et les manuels de maintenance. Ce cours vise à développer une parfaite aisance dans la lecture et l'interprétation de ces documents.

L'élève devra être capable de :

1. **Lire et analyser une courbe de performance moteur.** Face à un graphique fourni par un constructeur, il ne verra pas de simples lignes, mais des informations stratégiques.
   - **La courbe de couple (en N.m) :** Il saura identifier le régime de couple maximal, qui correspond à la "force de poussée" la plus grande du moteur. Il comprendra pourquoi un moteur de camion ou d'engin de chantier est conçu pour avoir un couple élevé à bas régime.
   - **La courbe de puissance (en kW ou ch) :** Il saura que la puissance est le produit du couple et de la vitesse de rotation ($P = C \cdot \omega$). Il identifiera le régime de puissance maximale, qui correspond à la vitesse à laquelle le moteur fournit le plus d'énergie par unité de temps.
   - **La courbe de consommation spécifique de carburant (en g/kWh) :** Il identifiera la "plage de fonctionnement économique", c'est-à-dire le régime et la charge où le moteur est le plus efficace et consomme le moins de carburant pour chaque kilowattheure produit. C'est une information cruciale pour l'exploitation d'un groupe électrogène ou l'optimisation de la consommation d'un véhicule.
2. **Comparer des moteurs sur la base de leurs performances.** En superposant les courbes de deux moteurs différents, l'élève pourra argumenter de manière technique lequel est le plus adapté pour une application donnée. Par exemple, pour un groupe électrogène devant fonctionner à un régime fixe de 1500 tr/min, il choisira le moteur ayant la meilleure consommation spécifique à ce régime précis, et non celui ayant la plus grande puissance maximale absolue.

Identification et Diagnostic des Systèmes Technologiques

Cette compétence ancre la théorie dans la matière. L'objectif est de passer du schéma de principe à la pièce métallique dans ses mains. Au terme du cours, l'élève doit pouvoir "lire" un moteur comme une carte.

Il devra être capable de :

1. **Identifier et nommer les composants majeurs.** Devant un moteur ouvert, il devra localiser et nommer sans hésitation :
   - Les pièces mobiles : piston, bielle, vilebrequin, arbre à cames, soupapes.
   - Les pièces fixes : bloc-cylindres, culasse, carter.
   - Les systèmes annexes : le circuit de lubrification (pompe à huile, filtre, radiateur d'huile), le circuit de refroidissement (pompe à eau, radiateur, thermostat), le système d'injection (pompe, injecteurs), le système de suralimentation (turbocompresseur, échangeur d'air).
2. **Expliquer la fonction de chaque système.** Au-delà de la simple identification, il devra expliquer le rôle de chaque composant dans le fonctionnement global. Par exemple, il n'expliquera pas seulement que le turbocompresseur "envoie de l'air", mais qu'il utilise l'énergie des gaz d'échappement pour entraîner une turbine, qui à son tour actionne un compresseur augmentant la masse d'air admise dans les cylindres, permettant ainsi de brûler plus de carburant et d'augmenter la puissance du moteur (principe de la suralimentation). Cette capacité à lier une pièce à une fonction et un principe physique est l'essence même du métier de technicien.

Approche Didactique et Méthodologique

L'enseignement s'appuie sur les bases de la thermodynamique et de la mécanique des fluides pour expliquer la conversion d'énergie. Chaque type de machine est étudié à travers une démarche logique : présentation du cycle thermodynamique de principe, analyse du cycle réel, étude technologique détaillée des composants, et analyse des performances (puissance, couple, rendement). Le cours privilégie la compréhension physique des phénomènes et s'appuie sur de nombreux schémas, coupes de moteurs et diagrammes pour illustrer le propos. Des séances de travaux pratiques de démontage, d'observation et de diagnostic sur des moteurs réels sont indispensables.

L'Échafaudage Pédagogique : du Simple au Complexe, du Théorique au Concret

La méthode adoptée est celle de l'échafaudage : chaque nouvelle connaissance est construite sur la précédente, formant une structure solide et cohérente. On ne présente jamais une technologie complexe sans avoir d'abord posé les principes physiques qui la gouvernent. Pour chaque machine étudiée (moteur essence, diesel, turbine…), le parcours est le même :

1. **Étape 1 : Le Principe (Le "Pourquoi ?").** On commence par le cycle thermodynamique idéal. C'est l'épure, le concept de base. Par exemple, pour le moteur diesel, on étudie le cycle idéal avec son injection à pression constante. À ce stade, on se concentre sur les transformations énergétiques pures. L'objectif est de comprendre l'architecture théorique de la conversion d'énergie.
2. **Étape 2 : La Réalité (Le "Comment ça marche en vrai ?").** On confronte le modèle idéal à la réalité. On introduit les phénomènes qui dégradent la performance : les frottements, les temps de réaction, les pertes de chaleur. Le diagramme P-V théorique, avec ses lignes droites et ses angles vifs, se transforme en un diagramme réel, aux formes arrondies et à la surface réduite. L'élève apprend ici à quantifier l'écart entre l'idéal et le réel, et à identifier les causes de cet écart. C'est la naissance de la réflexion d'ingénieur : comment réduire cet écart ?
3. **Étape 3 : La Technologie (Le "Avec quoi ?").** On ouvre le capot. Chaque phase du cycle réel est associée à des composants concrets. La phase de compression n'est plus un concept abstrait, c'est le mouvement du piston dans le cylindre. La combustion est assurée par le système d'injection et la bougie d'allumage (pour le moteur essence). Le refroidissement est géré par la pompe à eau et le radiateur. L'élève apprend le nom, la forme, la matière et la fonction de chaque pièce.
4. **Étape 4 : La Performance (Le "Qu'est-ce que ça produit ?").** On mesure enfin le résultat de tout ce processus. On analyse les courbes de puissance, de couple et de consommation. Cette étape boucle la boucle : elle permet de vérifier si la technologie mise en œuvre atteint les objectifs de performance attendus, et de comprendre comment les choix de conception (par exemple, un

moteur “carré”, “longue course” ou “supercarré”) influencent le comportement final du moteur.

La Visualisation comme Outil Central de la Compréhension

Un moteur est un objet tridimensionnel complexe, siège de phénomènes rapides et souvent invisibles (flux de gaz, combustion). Tenter de le comprendre uniquement par le texte est inefficace. C’est pourquoi ce cours est éminemment visuel.

- **Les coupes de moteurs :** Des dessins en coupe permettent de voir l’intérieur de la machine, de comprendre l’agencement des pièces les unes par rapport aux autres. Une coupe de culasse révèle la complexité de la distribution, avec ses soupapes, ses ressorts et ses conduits.
- **Les schémas fonctionnels :** Pour chaque système (lubrification, refroidissement, injection), un schéma simplifié est utilisé. Il ne représente pas la forme réelle des pièces, mais leurs connexions et le cheminement du fluide (huile, eau, carburant). L’élève apprend ainsi à lire un plan technique et à suivre un circuit pour diagnostiquer une panne. Par exemple, face à une surchauffe moteur, il pourra mentalement retracer le parcours de l’eau, du bloc-moteur au radiateur en passant par le thermostat, et émettre des hypothèses sur la localisation du problème (thermostat bloqué, pompe défaillante, radiateur obstrué).
- **Les diagrammes et graphiques :** Le diagramme P-V, le diagramma de Sankey (qui montre la répartition des flux d’énergie), les courbes de performance sont des outils de pensée qui transforment des données complexes en une image synthétique et interprétable. Ils permettent de comparer, d’analyser et de décider.

L’Apprentissage par la Pratique : Le Cœur de la Formation Technique

La salle de classe et les schémas ne sont qu’une partie du chemin. La compétence technique naît du contact avec la matière. Les séances de travaux pratiques (TP) ne sont pas un complément, mais un pilier central de la méthodologie.

Une séance type de TP de démontage/remontage d’un moteur monocylindre se déroule selon un protocole rigoureux :

1. **Préparation et sécurité :** Briefing sur les règles de sécurité en atelier, port des équipements de protection individuelle (EPI), présentation de l'outillage spécifique (clé dynamométrique, arrache-moyeu, etc.).
2. **Observation extérieure et diagnostic initial :** L'élève apprend à "inspecter" un moteur : recherche de fuites, état des courroies, propreté générale.
3. **Démontage méthodique :** Le démontage ne se fait pas au hasard. Il suit l'ordre inverse du montage, en respectant des procédures précises. L'élève apprend à être organisé, à ranger et à repérer les pièces et la visserie pour ne rien perdre et faciliter le remontage.
4. **Analyse des composants :** Chaque pièce démontée est une source d'information. L'observation de l'état d'usure des segments de piston, la couleur des électrodes de la bougie, la présence de calamine sur la tête du piston ou les soupapes, le jeu dans les paliers sont autant d'indices sur le fonctionnement passé du moteur. C'est la première étape du diagnostic de panne.
5. **Métrologie :** L'élève utilise des instruments de mesure (pied à coulisse, micromètre, jauge de profondeur) pour vérifier si les dimensions des pièces (diamètre du cylindre, jeu à la coupe des segments) sont conformes aux tolérances spécifiées par le constructeur. C'est ici que la théorie des ajustements et tolérances prend tout son sens.
6. **Remontage :** C'est l'épreuve de vérité qui valide la rigueur du démontage. L'élève apprend les gestes cruciaux : le tierçage des segments, le respect des couples de serrage à la clé dynamométrique pour la culasse et les chapeaux de bielle, le calage de la distribution. Un mauvais serrage ou un mauvais calage peut détruire le moteur au premier démarrage.

Cette expérience pratique ancre durablement les connaissances et développe la confiance en soi, la rigueur et la méthode, qualités essentielles d'un bon technicien.

Contexte Industriel et Applications

La pertinence du cours est assurée par des exemples concrets tirés des réalités énergétiques et industrielles de la RDC. Les moteurs à combustion interne sont étudiés en lien avec les groupes électrogènes qui pallient les délestages à Kinshasa, les engins miniers du Katanga, les véhicules de transport sur les grands axes nationaux, ou encore les moteurs des barges naviguant sur le fleuve Congo. Les turbines hydrauliques sont directement

associées aux grands barrages hydroélectriques d'Inga et de Zongo, qui constituent la principale source d'énergie du pays.

Les Moteurs à Combustion Interne : Pilier de l'Économie et du Quotidien Congolais

Loin d'être des objets d'étude abstraits, les moteurs sont omniprésents et vitaux dans le contexte congolais. Ce cours relie systématiquement chaque concept théorique à une application concrète et locale.

- **Les Groupes Électrogènes : Le Pouls des Villes.** Dans les grands centres urbains comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou Matadi, l'alimentation électrique est souvent intermittente. Le groupe électrogène n'est pas un luxe mais une nécessité pour la survie des entreprises, des hôpitaux, des centres de télécommunication et même de nombreux foyers. L'étude des moteurs diesel prend ici une dimension pratique immédiate. On analysera les spécificités des moteurs de groupe :
  - **La régulation de vitesse :** Un groupe doit fournir une fréquence de courant stable (typiquement 50 Hz), ce qui impose au moteur de tourner à une vitesse constante (souvent 1500 ou 3000 tr/min), quelle que soit la charge électrique demandée. L'étude du régulateur de vitesse (mécanique ou électronique) est donc primordiale.
  - **Le dimensionnement :** Comment choisir la puissance d'un groupe pour alimenter un atelier de soudure (charges fortes et intermittentes) ou un centre informatique (charge faible mais constante) ? L'analyse des courbes de charge et de la capacité du moteur à encaisser les variations de charge sera étudiée.
  - **La maintenance préventive :** La fiabilité est la qualité première d'un groupe électrogène. On insistera sur l'importance des plans de maintenance (vidanges régulières, changement des filtres à air, à huile et à gazole) pour garantir la disponibilité de l'énergie.
- **Les Engins Miniers du Katanga : La Force Brute.** Le secteur minier du Grand Katanga repose sur des machines gigantesques, presque toutes animées par de puissants moteurs diesel. L'étude des moteurs suralimentés de forte cylindrée trouve ici son application la plus spectaculaire.
  - **Conditions extrêmes :** Ces moteurs fonctionnent dans un environnement hostile : poussière abrasive, températures élevées, charges maximales permanentes. On étudiera les

technologies spécifiques développées pour survivre dans ces conditions : filtration de l'air à plusieurs étages, systèmes de refroidissement surdimensionnés, lubrifiants haute performance.

  - **Exemple concret :** On pourra prendre l'exemple d'un camion-benne de mine type Komatsu HD785 ou Caterpillar 777. Son moteur, un V12 ou V16 diesel, peut dépasser 1000 chevaux (plus de 700 kW). L'analyse de sa fiche technique permettra d'illustrer les notions de cylindrée (plus de 30 litres), de suralimentation par deux turbocompresseurs avec intercoolers, et de couple colossal (plus de 5000 N.m) nécessaire pour transporter des charges de plus de 90 tonnes.

- **Le Transport Fluvial et Terrestre : Les Artères de la Nation.** La RDC est un pays-continent où le transport est un défi permanent. Les moteurs sont au cœur de cette logistique.
  - **Sur le fleuve Congo :** Les convois de barges poussées qui relient Kinshasa à Kisangani sont propulsés par des moteurs diesel marins. Ces moteurs ont des caractéristiques propres : ils fonctionnent à des régimes lents et constants pendant des jours, sont souvent refroidis directement par l'eau du fleuve, et leur maintenance doit pouvoir être effectuée à bord, au milieu de nulle part.
  - **Sur les routes et les pistes :** Les camions qui parcourent la RN1 entre Kinshasa et Lubumbashi sont les bêtes de somme de l'économie. L'étude de leurs moteurs diesel mettra l'accent sur la fiabilité, la simplicité de maintenance et le couple à bas régime, indispensable pour gravir les côtes en pleine charge.

Les Turbomachines : La Puissance de l'Eau au Service de la Nation

Si les moteurs à pistons sont les muscles de l'économie, les turbines sont le cœur énergétique de la RDC, transformant le potentiel immense du fleuve Congo en électricité.

- **Les Turbines Hydrauliques : Le Trésor d'Inga et de Zongo.** La RDC possède l'un des plus grands potentiels hydroélectriques au monde. L'étude des turbines hydrauliques n'est donc pas anecdotique, elle est stratégique.
  - **Du principe de Bernoulli à la production de Mégawatts :** Le cours fera le lien direct entre l'équation fondamentale de la mécanique des fluides ($p + \rho g z + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{constante}$) et le

fonctionnement d'une turbine. L'élève comprendra comment la hauteur de chute de l'eau (énergie potentielle) et son débit (énergie cinétique) sont convertis en énergie de rotation par les aubes de la turbine.

- **Technologie des turbines Francis :** On étudiera spécifiquement le type de turbine le plus courant pour les hautes chutes et les grands débits, comme à Inga : la turbine Francis. On analysera ses composants clés : la bâche spirale qui distribue l'eau, le distributeur à aubes directrices orientables qui règle le débit (et donc la puissance), la roue elle-même et l'aspirateur qui permet de récupérer une partie de l'énergie en sortie.
- **Ordres de grandeur :** L'étude des barrages d'Inga I et Inga II permettra de manipuler des chiffres qui donnent le vertige et illustrent la puissance de ces machines : des débits de plusieurs centaines de mètres cubes par seconde pour chaque turbine, des puissances de plusieurs centaines de Mégawatts par groupe, des roues de turbine pesant plus de 100 tonnes. L'élève comprendra ainsi la différence d'échelle radicale entre un moteur de voiture et une turbine de barrage.

- **Les Turbines à Gaz et à Vapeur : Applications Industrielles et Perspectives.** Bien que l'hydroélectricité domine, les autres types de turbomachines ont leur pertinence.
  - **Turbines à gaz :** On les trouve dans certaines centrales thermiques d'appoint ou dans des sites industriels isolés. L'étude de leur cycle (Brayton) et de leur technologie (compresseur, chambre de combustion, turbine) permettra de comprendre leurs avantages (démarrage rapide, compacité) et leurs inconvénients (rendement plus faible en cycle simple, carburant de qualité requis).
  - **Turbines à vapeur :** Elles sont au cœur du cycle de Rankine. Bien que moins répandues en RDC pour la production d'électricité à grande échelle, elles sont utilisées dans des procédés industriels (sucreries, brasseries) où de la vapeur est produite pour le process (cogénération). L'étude de leur fonctionnement est indispensable pour tout technicien se destinant à l'industrie.

Chapitre 1 : Les Bases de la Conversion d'Énergie Thermique

Imagine que vous allumez un petit feu de bois pour faire griller du maïs. La chaleur que vous sentez, la vapeur qui s'échappe, la transformation du bois en cendre… tout cela est une danse d'énergie. Cette danse, bien que simple en apparence, obéit à des lois physiques précises et universelles.

Ce sont ces mêmes lois qui régissent le cœur d'un moteur de voiture, d'un groupe électrogène ou d'une moto. Ce chapitre vous donne les clés pour comprendre ce langage de l'énergie. Vous découvrirez comment la chaleur, une forme d'énergie en apparence désordonnée, peut être disciplinée pour produire un mouvement utile : le travail mécanique.

1.1. Principes de la Thermodynamique et Lois des Gaz Parfaits

Pour comprendre le fonctionnement d'un moteur, il est indispensable de maîtriser le vocabulaire et les règles qui décrivent le comportement du fluide qui y travaille. Dans la plupart des moteurs que nous étudions, ce fluide est l'air, que l'on peut assimiler à un "gaz parfait".

H3 Le Langage Fondamental de la Thermodynamique

Avant de manipuler des équations, il faut s'accorder sur les termes. En thermodynamique, la précision du vocabulaire est la première étape vers la compréhension.

1. **Le système** : C'est la partie de l'univers que nous décidons d'étudier. Pour un moteur, le système est le gaz (mélange air-carburant) contenu à l'intérieur d'un cylindre. Tout ce qui n'est pas le système est appelé le "milieu extérieur".
2. **Les variables d'état** : Ce sont des grandeurs mesurables qui décrivent l'état du système à un instant donné. Les trois variables fondamentales pour un gaz sont :
   - **La Pression (P)** : Elle représente la force que le gaz exerce sur une surface. Elle se mesure en Pascals (Pa) ou plus couramment en bars (bar). 1 bar $= 100000$ Pa.
   - **Le Volume (V)** : C'est l'espace occupé par le gaz. Il se mesure en mètres cubes (m^3).

- **La Température (T)** : Elle est une mesure de l'agitation microscopique des particules du gaz. En thermodynamique, on utilise impérativement l'échelle de température absolue, le Kelvin (K). Pour convertir, on utilise la relation : $T(K) = T(°C) + 273{,}15$.

L'état d'une quantité de gaz est parfaitement défini si l'on connaît les valeurs de P, V et T.

H3 Énergie, Chaleur et Travail : Un Trio Indissociable

Ces trois concepts sont au cœur de la conversion d'énergie. Il est crucial de ne pas les confondre.

1. **L'Énergie Interne (U)**
   - **Définition** : L'énergie interne d'un système est la somme de toutes les énergies microscopiques de ses composants (agitation des molécules, interactions entre elles). Pour un gaz parfait, elle ne dépend que de sa température. Si la température augmente, l'énergie interne augmente.
   - **Analogie** : Imaginez une place du marché à Kinshasa. L'énergie interne, c'est l'agitation totale de toutes les personnes présentes : leurs déplacements, leurs discussions, leurs échanges. Plus il y a d'agitation, plus l' "énergie interne" de la place est élevée.
2. **La Chaleur (Q)**
   - **Définition** : La chaleur n'est pas une énergie que l'on possède, mais une énergie que l'on transfère. C'est un transfert d'énergie thermique qui se produit spontanément d'un corps chaud vers un corps froid.
   - **Convention de signe** :
     - $Q > 0$: Le système reçoit de la chaleur (exemple : la combustion de l'essence chauffe le gaz dans le cylindre).
     - $Q < 0$: Le système cède de la chaleur (exemple : le radiateur d'une voiture évacue la chaleur du moteur).
3. **Le Travail (W)**
   - **Définition** : Le travail est, comme la chaleur, une forme de transfert d'énergie. Il est lié à l'action d'une force sur une distance. Dans un moteur, c'est la force exercée par la pression du gaz sur le piston qui se déplace. C'est ce travail qui est finalement transmis aux roues.
   - **Convention de signe** (la plus utilisée en ingénierie moteur) :

- $W > 0$: Le système fournit du travail au milieu extérieur. C'est le but recherché, le travail "moteur". Le gaz pousse le piston.
- $W < 0$: Le système reçoit du travail du milieu extérieur. C'est un travail "résistant". Le piston comprime le gaz.

Le Premier Principe de la Thermodynamique

Ce principe fondamental est une loi de conservation de l'énergie. Il stipule que la variation de l'énergie interne (ΔU) d'un système au cours d'une transformation est égale à la somme du travail (W) et de la chaleur (Q) échangés avec le milieu extérieur.

$$\Delta U = Q + W$$

Cette équation est la pierre angulaire de notre étude. Elle signifie que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée. Si un système reçoit de la chaleur ($Q > 0$) et qu'on lui fournit du travail ($W < 0$, en le comprimant), son énergie interne ΔU augmentera, et donc sa température.

H3 Les Lois des Gaz Parfaits : Le Comportement de l'Air dans un Moteur

L'air et les gaz de combustion dans un moteur se comportent, avec une bonne approximation, comme un "gaz parfait". Un gaz parfait est un modèle théorique où l'on néglige la taille des molécules et les interactions entre elles. Ce modèle est décrit par des lois simples établies aux 17e et 18e siècles.

1. **Loi de Boyle-Mariotte (à température constante)** Si l'on comprime un gaz sans que sa température change, sa pression augmente. La relation est inversement proportionnelle.

$$P_1V_1 = P_2V_2 \quad \text{ou} \quad PV = \text{constante}$$

   - **Exemple concret** : Prenez une pompe à vélo, bouchez la sortie avec le doigt et poussez lentement le piston. Vous sentez la pression augmenter à mesure que le volume d'air diminue.

2. **Loi de Gay-Lussac (à volume constant)** Si l'on chauffe un gaz dans un récipient fermé (volume constant), sa pression augmente proportionnellement à la température absolue.

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad \text{ou} \quad \frac{P}{T} = \text{constante}$$

   - **Exemple concret** : Les pneus d'un camion stationné au soleil à Matete. Le volume du pneu est quasi-constant. Le soleil

chauffe l'air à l'intérieur, la température T augmente, et donc la pression P aussi. C'est pourquoi on vérifie la pression des pneus "à froid".

3. **Loi de Charles (à pression constante)** Si l'on chauffe un gaz en lui permettant de se dilater (pression constante), son volume augmente proportionnellement à la température absolue.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \text{ou} \quad \frac{V}{T} = \text{constante}$$

   - **Exemple concret** : Un ballon de baudruche légèrement dégonflé dans une maison fraîche. Si vous le sortez au soleil, il va se gonfler visiblement car l'air à l'intérieur se dilate sous l'effet de la chaleur.

H4 L'Équation d'État des Gaz Parfaits

Ces trois lois peuvent être combinées en une seule et puissante équation qui relie les trois variables d'état : l'équation d'état des gaz parfaits.

$$PV = nRT$$

Où : * P est la pression absolue en Pascals (Pa). * V est le volume en mètres cubes (m^3). * n est la quantité de matière en moles (mol). * R est la constante des gaz parfaits, une constante universelle valant environ $8{,}314$ J $\cdot$ mol^{-1} $\cdot$ K^{-1}. * T est la température absolue en Kelvin (K).

Cette équation est l'outil mathématique principal pour décrire l'état du fluide à n'importe quel point du fonctionnement d'un moteur. Si vous connaissez deux des trois variables (P, V, T), vous pouvez toujours calculer la troisième.

1.2. Le Concept de Cycle Thermodynamique

Un moteur ne réalise pas une seule transformation, mais une série de transformations qui se répètent en boucle. C'est cette répétition, appelée cycle, qui permet de produire de la puissance en continu.

H3 Qu'est-ce qu'un Cycle Thermodynamique ?

Un cycle thermodynamique est une suite de transformations qui ramènent un système (le gaz dans le cylindre) à son état initial de pression, volume et température.

Imaginez un vendeur de "sachet d'eau" à Goma. Il part de son dépôt le matin (état initial), fait une tournée dans plusieurs quartiers en vendant son produit (série de transformations), puis rentre le soir à son dépôt (retour à l'état

initial). À la fin de la journée, il est revenu à son point de départ, mais il a accompli une tâche utile (la vente) et a généré un bénéfice.

De même, à la fin d'un cycle, le gaz dans le cylindre a la même énergie interne qu'au début ($\Delta U_{cycle} = 0$), car il est revenu au même état. En appliquant le premier principe sur un cycle complet :

$$\Delta U_{cycle} = Q_{cycle} + W_{cycle} = 0$$

Ce qui implique :

$$W_{cycle} = -Q_{cycle}$$

Cette simple équation est fondamentale. Elle signifie que le travail net produit par le cycle (W_{cycle}) est exactement égal à l'opposé de la chaleur nette échangée (Q_{cycle}). Pour qu'un moteur produise du travail ($W_{cycle} > 0$), il doit nécessairement échanger de la chaleur avec l'extérieur. Plus précisément, il doit recevoir de la chaleur d'une source chaude (la combustion, $Q_{chaud} > 0$) et en rejeter une partie vers une source froide (l'atmosphère via l'échappement, $Q_{froid} < 0$).

H3 La Conversion de Chaleur en Travail : Le Secret du Moteur

C'est au cours du cycle que la magie opère. Le système absorbe une grande quantité de chaleur à haute température (pendant la combustion), la transforme en partie en travail mécanique, et rejette la chaleur restante à basse température.

Le travail net produit par le cycle, W_{cycle}, est la différence entre le travail moteur (fourni par le gaz lors de la détente) et le travail résistant (consommé pour comprimer le gaz). Pour que le cycle soit utile, le travail moteur doit être supérieur au travail résistant.

H4 Visualiser le Travail : L'Aire dans le Diagramme Pression-Volume (P-V)

L'un des outils les plus puissants pour un ingénieur motoriste est le diagramme P-V, aussi appelé diagramme de Clapeyron. Il permet de visualiser un cycle en traçant la pression en fonction du volume.

- **Le travail d'une transformation** est représenté par l'aire sous la courbe de cette transformation sur le diagramme P-V.

- **Le travail net d'un cycle** (W_{cycle}) est représenté par l'aire *fermée à l'intérieur* de la boucle du cycle.

Si le cycle est parcouru dans le **sens des aiguilles d'une montre** (sens horaire), l'aire est positive. Cela signifie que $W_{cycle} > 0$: le cycle produit du travail. C'est le cas de tous les **moteurs**.

Si le cycle est parcouru dans le **sens inverse des aiguilles d'une montre** (sens anti-horaire), l'aire est négative. Cela signifie que $W_{cycle} < 0$: le cycle consomme du travail pour transférer de la chaleur. C'est le cas des **machines frigorifiques** et des **pompes à chaleur**.

Visualiser l'aire du cycle permet de comparer d'un coup d'œil la performance de différents moteurs : à cylindrée égale, un cycle qui dessine une "grosse" aire est un cycle qui produit plus de travail.

1.3. Les Transformations (Isotherme, Adiabatique, Isobare, Isochore)

Un cycle est une succession de transformations élémentaires. Comprendre ces quatre transformations de base est comme apprendre les notes de musique avant de jouer une symphonie. Nous allons les décrire et les visualiser dans le diagramme P-V.

H3 La Transformation Isochore (à Volume Constant)

- **Définition** : Le volume du système reste constant (V = cte, donc $\Delta V = 0$).
- **Réalisation pratique** : Chauffage ou refroidissement d'un gaz dans un récipient rigide et fermé. Dans un moteur, cela correspond approximativement à la phase de combustion, qui est si rapide que le piston n'a presque pas le temps de bouger.
- **Travail** : Puisque le volume ne change pas, il n'y a pas de déplacement. Le travail est nul. $W = 0$.
- **Premier principe** : $\Delta U = Q$. Toute la chaleur fournie sert uniquement à augmenter l'énergie interne (et donc la température et la pression).
- **Représentation P-V** : Une droite verticale.

H3 La Transformation Isobare (à Pression Constante)

- **Définition** : La pression du système reste constante (P = cte).
- **Réalisation pratique** : Chauffage ou refroidissement d'un gaz dans un cylindre avec un piston qui peut bouger librement, sans frottement. La pression extérieure sur le piston est constante.